Функция		NVR1000-S3/H	NVR1000HS-W-S2	NVR 2000-S3	NVR2000-I2	NVR2000-I	NVR 4000-EI	NVR4000-4KS2/I	NVR4000-4KS2/L	NVR5000-4KS2	NVR 5000-EI	NVR5000-I/L	NVR600-4KS2	NVR600-XI
Суммарный видеопоток	Входящий / на запись / исходящий	80/80/60 Мбит/с	80/80/60 Мбит/с	80/80/60 Мбит/с	ИИ выкл.: 144/144/72 Мбит/с ИИ вкл.: 72/72/36 Мбит/с	**16- и 8-канальная модель с 8 портами poe:** 200/200/100 Мбит/с Другие модели: 80/80/60 Мбит/с	ИИ выкл.: 256/256/256 Мбит/с ИИ вкл.: 180/180/180 Мбит/с (Модели с 1 HDD на 4/8 каналов - 80/80/80 Мбит/с)	ИИ выкл.: 256/256/256 Мбит/с ИИ вкл.: 160/160/160 Мбит/с	1 HDD: 80/80/32 Мбит/с 2 HDD: 128/128/64 Мбит/с	320/320/320 Мбит/с	ИИ выкл.: 384/384/384 Мбит/с ИИ вкл.: 200/200/200 Мбит/с	ИИ выкл.: 320/320/320 Мбит/с ИИ вкл.: 160/160/160 Мбит/с	384/384/384 Мбит/с	ИИ выкл.: 1024/1024/800 Мбит/с ИИ вкл.: 512/512/400 Мбит/с
	Возможности декодирования	4 кн @ 1080P 25 к/с	4 кн @ 1080P 25 к/с	6 кн @ 1080P 25 к/с	ИИ выкл.: 6 кн @ 1080P 25 к/с ИИ вкл.: 4 кн @ 1080P 25 к/с	4 кн @ 1080P 25 к/с	16 кн @ 1080P 25 к/с	8 кн @ 1080P 25 к/с	8 кн @ 1080P 25 к/с	16 кн @ 1080P 25 к/с	32 кн @ 1080P 25 к/с	16 кн @ 1080P 25 к/с	16 кн @ 1080P 25 к/с	32 кн @ 1080P 25 к/с
	Максимальное разрешение подключаемых IP-камер	8 Мп	8 Мп	12 Мп	12 Мп	12 Мп	16 Мп	16 Мп	8 Мп	12 Мп	32 Мп	24 Мп	12 Мп	32 Мп
Аппаратные характеристики	Количество каналов	4/8 кн	4/8 кн	4/8/16 кн	4/8/16 кн	4/8/16 кн	4/8/16/32 кн	16/32 кн	4/8/16 кн	8/16/24/32/64 кн	8/16/24/32/64 кн	16/24/32/64 кн	64/128 кн	32/ 64/128 кн
	Количество жестких дисков	1 HDD	1 HDD	1 HDD	1/2 HDD	1/2 HDD	1/2/4/8 HDD	4/8 HDD	1/2 HDD	2/4/8 HDD (16 HDD под заказ)	2/4/8/16 HDD	2/4/8 HDD	8/16 HDD	8 HDD
	Разрешение видеовыхода	1080P	1080P	4K	4K	4K	4K	4K	4K	4K	4K	4K	4K	8K (32 Мп)
	HDMI/VGA	1/ 1	1/ 1	1/ 1	1/ 1	1/ 1	1/ 1	1/ 1	1/ 1	2 HDD: 1/1 4/8 HDD: 2/1	2 HDD: 1/1 4/8/16 HDD: 2/2	1/1	2/1	4 (независимые)/2
	Аудиовходы/выходы	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	2 HDD: 1/1 4/8 HDD: 1/2	2 HDD: 1/1 4/8/16 HDD: 1/2	2 HDD: 1/1 4/8 HDD: 1/2	1/1	1/2
	Тревожные входы/выходы	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют (NVR2216-16P-I: 4/2)	1HDD: 2/1 2 HDD: 4/2 4/8 HDD: 16/4	16/4	1HDD: Отсутствуют 2HDD: 4/2	2HDD: 4/2 4/8 HDD: 16/6	2HDD: 4/2 4/8/16 HDD: 16/6	2HDD: 4/2 4/8 HDD: 16/6	16/8	16/8
	Порт Ethernet	1*100 Мбит/с,	1*100 Мбит/с,	1*100 Мбит/с,	2 HDD, 16 кн: 1*1000 Мбит/с Другие модели: 1*100 Мбит/с	16- и 8-канальная модель с 8 портами PoE: 1*1000 Мбит/с Другие модели: 1*100 Мбит/с	1HDD 4/8 кн: 1*100 Мбит/с 1HDD 16 кн:1000 Мбит/с 2HDD:1*1000 Мбит/с 4/8HDD: 2*1000 Мбит/с (без PoE-портов) / 1*1000M (с PoE-портами)	2*1000 Мбит/с (без PoE-портов) / 1*1000M (с PoE-портами)	1HDD 4/8 кн: 1*100 Мбит/с 1HDD 16 кн:1000 Мбит/с 2HDD:1*1000 Мбит/с	2HDD: 1* 1000 Мбит/с 4/8 HDD: 2*1000 Мбит/с (без PoE-портов) / 1*1000M (с PoE-портами)	2HDD: 1* 1000 Мбит/с 4/8 HDD: 2*1000 Мбит/с (без PoE-портов) / 1*1000M (с PoE-портами)	2HDD: 1* 1000 Мбит/с 4/8/16 HDD: 2*1000 Мбит/с (без PoE-портов) / 1*1000M (с PoE-портами)	16HDD: 4* 1000 Мбит/с 8 HDD: 2*1000 Мбит/с,	8HDD: 2*2500 Мбит/с,
	Сброс пароля	ДА (замыканием контактов)	ДА (замыканием контактов)	ДА (кнопка сброса)	ДА (кнопка сброса)	ДА (кнопка сброса)	ДА (кнопка сброса)	ДА (кнопка сброса)	ДА (кнопка сброса)	ДА (кнопка сброса)	ДА (кнопка сброса)	ДА (кнопка сброса)	ДА (кнопка сброса)	ДА (кнопка сброса)
	Зуммер	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Сетевые функции	Отправка письма на E-Mail	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	SNMP	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	UDP Multicast	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Центр тревог	Отсутствует	Отсутствуют	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Авторегистрация	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Поддержка 3G/Wi-Fi адаптеров	Отсутствует	ДА	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	Отсутствует	ДА
	DDNS	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	UPnP	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Охрана периметра (ИИ от камеры)	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Детекция лиц (ИИ от камеры)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Распознавание лиц (ИИ от камеры)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Метаданные (ИИ от камеры)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Охрана периметра (ИИ от регистратора)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	Отсутствует	ДА
	Детекция лиц (ИИ от регистратора)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	Отсутствует	ДА
	Распознавание лиц (ИИ от регистратора)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	Отсутствует	ДА
	Метаданные (ИИ от регистратора)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	Отсутствует	ДА
	Подсчет людей (по одной линии)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Подсчет людей (по двум линиям)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Подсчет людей (отчеты с графиками)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Подсчет людей (fisheye-камера с ИИ)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Подсчет людей (бинокулярная камера)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Контроль плотности толпы	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА		Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Тепловая карта	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	ANPR	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Детекция звука	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Тревога по температуре	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	POS	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Устранение искажений "рыбий глаз"	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА (web)	ДА (web)	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Хранение	FTP	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	RAID	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА (NVR58-R)	ДА (NVR58/16-R)	ДА	ДА	ДА
WEB	Нулевой канал	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА		Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Прочее	Панель ИИ в режиме просмотра в реальном времени	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА